

Hoja de datos:

Interfaz IEEE488 > Centronics



Nº de art.: 32000

Lamentablemente este artículo ya no está disponible.

Enlace de impresoras Centronics con interfaz IEEE488/GPIB

Propiedades

Datos generales

- Sin necesidad de caras impresoras especiales para aparatos de medición
- Fácil instalación
 - Dirección ajustable o
 - posibilidad de funcionamiento List only

Conocimientos previos:

Las impresoras con interfaces Centronics se producen en cifras enormes y son por lo tanto más económicas. Gracias a interfaces externas pueden adaptarse a cualquier interfaz y generalmente la interfaz sobrevive varias generaciones de impresoras.

Datos técnicos

Interfaz IEEE488 > Centronics, #32000

Dirección primaria:	1.. 7 y listas Only
Dirección secundaria:	0.. 2
Equipamiento parcial:	AH1, L1
Transformación de código:	Commodore > GRASCII a través de interruptor DIL o dirección secundaria seleccionable
Alimentación:	adaptador de red suministrado
Consumo:	aprox. 100 mA
Entrada:	Enchufe Amphenol de 24 pol. incl. 2m de cable de conexión en el aparato
Salida:	Enchufe de 36 pol. Centronics, interfaz enchufable directamente en la impresora
Caja:	Caja de plástico, 75x61x20 mm
Peso:	390 g incl. unidad de potencia
Contenido:	1x Interfaz GPIB > Centronics 1x adaptador de red para uso de oficina

Interfaz Commodore > Centronics, #92000

Dirección primaria:	4, 5
Dirección secundaria:	0, 1, 2, 3 y 7
Modos operativos:	Modo Cursor-Up /Cursor-Down mayúsculas/minúsculas, modo transparente
Alimentación:	cable de puerto de cassette suministrado

Consumo: aprox. 60 mA
Entrada: Enchufe DIN de 5 pol.
incl. 2m de cable de conexión en el aparato
Salida: Enchufe de 36 pol. Centronics, interfaz
enchufable directamente en la impresora
Caja: Caja de plástico, 75x61x20 mm
Peso: 190 g
Contenido: 1x Interfaz Commodore > Centronics
1x cable de puerto de cassette



[Le atendemos personalmente:](#)

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17 horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor, notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

[Protección de datos](#)